

# RADIO JAGER TSC 550

RADIO DE COMUNICACIÓN PORTÁTIL

JÄGER



## ESPECIFICACIONES DE EQUIPO

### GENERALES

Rango de frecuencia	400-480 MHz
Tensión nominal	DC 7.4V (batería)
Canales	16
Configuración de la Antena	Antena de sentido extra
Impedancia de la Antena	50Ω
Batería	3850 mAh Li-ion
Método de Operación	Co-Frecuencia Simplex o Heterodino Simplex
Método de puesta a Tierra	Polo Negativo

### TRANSIMISIÓN

Potencia de Salida	5 – 10 W
Método de Modulación	Modulación de frecuencia
Polarización de frecuencia Máxima	<± 5KHz
Radiación residual	≤ -60 dB
Características del Preénfasis	6 dB por octava
Corriente de Transmisión	≤ 1200mA

### RECEPCIÓN

Sensibilidad	< 0.16μV (25Db SINAD)
Sensibilidad de Ruido estático	< 0.2 μV
Polarización de frecuencia máxima	50 dB
Potencia de Audio	≥300 mW
Corriente recibida	≤ 100 mA
Guardia de Silenciamiento	20mA

