

RADIO JAGER U-600

RADIO DE COMUNICACIÓN PORTÁTIL



ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

GENERALES

Rango de frecuencia	136-174/400-470 MHz
Tensión nominal	DC 7.4V (batería)
Canales	16
Configuración de la Antena	Antena de sentido extra
Impedancia de la Antena	50Ω
Batería	2300 mAh Li-ion
Método de Operación	Co-Frecuencia Simplex o Heterodino Simplex
Método de puesta a Tierra	Polo Negativo

TRANSMISIÓN

Potencia de Salida	10 W
Método de Modulación	Modulación de frecuencia
Polarización de frecuencia Máxima	± 5 KHz
Radiación residual	≤ -60 dB
Características del Preénfasis	6 dB por octava
Corriente de Transmisión	≤ 1500 mA

RECEPCIÓN

Sensibilidad	$< 0.15 \mu\text{V}$ (25Db SINAD)
Sensibilidad de Ruido estático	$< 0.2 \mu\text{V}$
Polarización de frecuencia máxima	50 dB
Potencia de Audio	≥ 300 mW
Corriente recibida	≤ 100 mA
Guardia de Silenciamiento	20mA